OXYBEC
Santé-confort

Mode d'emploi du moniteur sans fil TL-2100GU-R1

Particularités du moniteur de gestion de chute Smart TL-2100GU-R1

- Aucun câble de raccordement entre les coussinets et le moniteur
- Fonctionne avec deux coussinets simultanément
- Système "Tamper Proof" La clef magnétique brevetée, permet l'arrêt du moniteur seulement par le personnel

Mise en fonction du TL-2100GU-R1

- Installation de la batterie et ajustement

Retirer la gaine de protection, ouvrir le panneau à l'arrière du moniteur. Lors de l'insertion de la batterie, s'assurer que le ruban passe sous la batterie pour permettre un retrait plus facile. Les autres ajustements possibles sont : le volume sonore et les choix de tonalités.

Après avoir fait les ajustements désirés, refermer le panneau arrière et le sécuriser avec la vis cruciforme. Remettre le moniteur dans sa gaine de protection.

Programmation des coussinets

Le moniteur sans fil TL-2100GU-R1 peut fonctionner de deux manières.

1- Avec un coussinet de lit sans fil OU un coussinet de fauteuil sans fil
2- Avec un coussinet de lit sans fil ET un coussinet de fauteuil sans fil

Placer un ou deux coussinets sans fil près du moniteur. S'assurer que les coussinets sont munis chacun d'un émetteur et que les émetteurs sont fonctionnels.

Appuyer et maintenir une pression sur le bouton de programmation situé à l'arrière du moniteur. Quand les trois "Beep" se font entendre, relâcher la pression. Le moniteur est alors en mode programmation.

La lumière "Status I " s'allumera à l'avant du moniteur. Appliquer une pression sur le coussinet que vous désirez programmer. Relâcher la pression sur le coussinet et il sera programmé comme coussin # 1. Si vous désirez programmer un seul coussinet, appuyez sur le bouton "Reset" situé à l'avant du moniteur. Cela mettra fin à la programmation du moniteur.

Après avoir programmé le 1er coussinet, la lumière "Status 2" s'allumera et le moniteur fera entendre deux courts "Beep" indiquant que le moniteur est prêt à recevoir la programmation du 2e coussinet. Appliquer une pression sur le deuxième coussinet pour le programmer comme coussinet # 2. Relâcher la pression et le moniteur émettra deux courts "Beep" pour confirmer la programmation.

Appuyer sur le bouton "Reset" situé à l'avant du moniteur pour quitter le mode de programmation. Le système est prêt à être utilisé.

Vérification du système

A) Appliquer une pression sur le coussinet #1 afin d'amorcer le coussinet et le moniteur. Le moniteur fera entendre deux "Beep" pour indiquer que le coussinet et le moniteur sont en fonction. La lumière Status 1 clignotera tant qu'une pression est maintenue sur le coussinet. Le moniteur émettra une tonalité d'alarme. Quand toute la pression est enlevée du coussinet, le moniteur émettra une tonalité d'alarme. Appuyer sur le bouton "Reset" pour désactiver le moniteur.

B) Appliquer une pression sur le coussinet #2 afin d'amorcer le coussinet et le moniteur. Le moniteur fera entendre 2 "Beep" pour indiquer que le coussinet et le moniteur sont en fonction. La lumière "Status" clignotera tant qu'une pression est maintenue sur le coussinet. Quand toute la pression est enlevée du coussinet, le moniteur émettra une tonalité d'alarme. Appuyer sur le bouton "Reset" pour désactiver le moniteur.

Important : Lors de l'utilisation du moniteur sans fil TL-2100GU-R1 avec deux coussinets, s'assurer que toutes les composantes sont dans un rayon de 15 pieds.

Remise en fonction manuelle ou par clef magnétique

Les intervenants peuvent remettre le moniteur TL-2100GU-R1 en fonction de deux manières.

Option # 1 : En appuyant sur le bouton "Reset / Low Battery" situé à l'avant du moniteur. Le curseur latéral doit être à la position "Reset button ON".

Option # 2 : En plaçant l'aimant "Caregiver Key" sur le point rouge situé à l'avant du moniteur. Cette option permet seulement à l'intervenant de remettre le moniteur en fonction.

Pour choisir l'une ou l'autre des options, il suffit de positionner le curseur situé sur le côté du moniteur soit "Reset button ON" ou à "Caregiver Key ON"

Pour plus de renseignements, contacter votre fournisseur local ou Extra Médical
Tel : 450-474-2776

Coussinet de lit SANS FIL

Vérification du système

- Appliquer une pression sur le coussinet pour activer le système. Le moniteur fera entendre 2 "Beep". La lumière "Status 1" ou "Status 2" s'allumera à l'avant du moniteur tant qu'une pression sera appliquée sur le coussinet #1 ou #2 respectivement.

- L'alarme sonnera seulement quand toute la pression sera enlevée du coussinet. Appuyer sur le bouton "Reset" à l'avant du moniteur ou utiliser la clef magnétique "Caregiver Key" selon votre sélection de remise en fonction.

- Si la lumière "Pad lost" s'allume et que le système ne répond pas adéquatement, réduire la distance entre le moniteur et le coussinet et réessayer à nouveau.

Positionnement du coussinet de lit

- Mettre le coussinet sous les épaules afin d'être averti quand l'usager s'assoie dans le lit.
- Mettre le coussinet sous les hanches pour être averti quand l'usager quitte son lit.

Coussinet de fauteuil

Vérification du système

- Appliquer une pression sur le coussinet afin d'activer le système. Le moniteur fera entendre 2 "Beep". La lumière "Status 1" ou "Status 2" s'allumera à l'avant du moniteur tant qu'une pression sera appliquée sur le coussinet #1 ou #2 respectivement.

- L'alarme sonnera seulement quand toute la pression sera enlevée du coussinet. Appuyer sur le bouton "Reset" à l'avant du moniteur ou utiliser la clef magnétique "Caregiver Key" selon votre sélection de remise en fonction.

- Si la lumière "Pad lost" s'allume et que le système ne répond pas adéquatement, réduire la distance entre le moniteur et le coussinet et réessayer à nouveau.

Positionnement du coussinet de fauteuil

- Positionner le coussinet de fauteuil au centre l'assise.
- Les intervenants seront avertis quand le patient quitte son fauteuil.

Tapis de sol AVEC FIL

Vérification du système

- Appliquer une pression sur le tapis de sol afin d'activer le système.
- Appuyer sur le bouton "Reset" situé à l'avant du moniteur ou utiliser la clef magnétique "Caregiver Key" selon votre sélection de remise en fonction.

Important : Vous devez laisser une période de 15 secondes sans aucune pression sur le tapis de sol afin de permettre au moniteur TL-2100GU-R1 de se remettre en fonction.

Avis : Les lumières "Status light" sont non fonctionnelles lors de l'utilisation du tapis de sol.

- Si la lumière "Pad lost" s'allume et que le système ne répond pas adéquatement, réduire la distance entre le moniteur et le tapis de sol et réessayer.

Positionnement du tapis de sol

- Positionner le tapis de sol à l'endroit désiré, soit dans l'embrasure d'une porte ou près du lit

➔ Utilisation du TL-2100GU-R1 avec coussinet ou tapis de sol AVEC FIL

- Les coussinets ainsi que le tapis de sol avec fil sera priorisé et rendra inopérant tout contact entre les coussinets sans fil quand ils sont branchés dans le moniteur TL-2100GU-R1. Pour rétablir le contact sans fil, il faut débrancher les composantes avec fil et vérifier le système comme décrit antérieurement.

Informations Importantes

Les produits sans fil "Smart" utilisent une technologie qui peut être affectée par l'environnement ou les lieux physiques. Ces produits doivent être vérifiés par l'utilisateur dans les conditions d'utilisation réelle avant la mise en fonction. Prenez note que la fiabilité de l'émetteur ne sera pas optimale si l'émetteur est hors de portée. Les systèmes de gestion de chutes sans fil sont conçus afin d'aider les intervenants à offrir une meilleure gestion de soin, et ne sont d'aucune manière un substitut à une supervision adéquate par le personnel.

Il nécessite en plus et sans ce limiter à :

- Une supervision visuelle du patient
- Une formation périodique pour l'utilisation des produits
- Une vérification des produits avant chaque utilisation

➔ Besoin d'aide pour la programmation : Tel : 1-866-386-2776

MISE EN GARDE

Moniteur de gestion de chute TL-2100GU-R1

Avertissement : Si vous utilisez ce moniteur avec un coussinet avec minuterie intégrée, ce moniteur ne vous avisera pas quand la vie active du coussinet sera expirée. Le coussinet continuera de fonctionner normalement.

Pour plus de renseignement nous contacter tel : 1-866-386-2776

Le fait de ne pas se conformer à la mise en garde peut mener à des accidents pouvant aller jusqu'au décès de l'usager.

Ce dispositif ne convient pas à tous les individus. D'autres dispositifs pourraient être nécessaires. Ce dispositif ne peut pallier à une surveillance visuelle. Le manufacturier ne prétend d'aucune manière que ce dispositif empêchera les chutes et/ou les fugues. Ce dispositif n'a pas pour but de remplacer une supervision du personnel. Vérifiez ce dispositif avant chaque usage. Prenez connaissance du mode d'emploi et de l'avis légal avant chaque utilisation. Ce produit doit être utilisé par des intervenants qualifiés.

Le moniteur sans fil TL-2100GU-R1 de la compagnie "Smart Caregiver corporation" est conçu pour être installé par l'utilisateur. De ce fait, il incombe entièrement à l'utilisateur de s'assurer que l'installation ainsi que les vérifications soit conformes.

Il nécessite en plus et sans se limiter à :

- Une supervision du patient
- Une formation adéquate du personnel dans la gestion de chute et des fugues
- Une vérification du produit avant chaque utilisation.

Le vendeur limite sa responsabilité au remboursement ou au remplacement des produits. Le vendeur se dégage de toute responsabilité compensatoire ou tout autre dommage pouvant surgir suite à l'utilisation des produits.

Garantie Limitée

Le vendeur certifie le produit contre tout défaut de fabrication et cela pour une période d'un an de la date d'achat.

Le vendeur ne peut offrir d'une manière implicite une garantie autre que cette garantie limitée.

Aucune affirmation, soit par des actes, paroles, ou énoncés du vendeur ne peut constituer une garantie. La performance du produit après l'installation incombe à l'acheteur. Si le produit s'averrait défectueux, seul l'acheteur assumera les frais d'installation, service ou réparation et non le manufacturier, le distributeur ou le détaillant.

Fabriqué par : Smart Caregiver Corporation
1229 North McDowell Blvd
Pétaluma,CA 94954